

9 Porto laden – NetSet™2

9.1 Aanwijzingen voor de Teleset-procedure

NetSet™ is het laden van de gewenste portoreserve (frankeertegoed) met modem. Om porto bij te laden roept u met de Ultimail het Teleset Data Center (TDC) op en roept u het gewenste bedrag af. De afrekening geschiedt volgens uw contract met de TNT Post.

Met de nieuwe NetSet™2-procedure lopen bij elke verbinding met het Teleset-gegevenscentrum (TDC) bovendien een rij van controle- en actualiseringsroutines af. Op deze wijze ontvangt uw Ultimail bijv. tijdig vóór het van kracht worden van een tariefaanpassing van de TNT Post de nieuwe portotabel.

Toelaatbare laadbedragen

Toelaatbaar zijn bedragen in stappen van 1 euro. Het minimumbedrag is 50 euro. Het maximumbedrag werd overeengekomen met een contract tussen de klant en TNT Post. Denk eraan dat het toelaatbare maximumbedrag afhankelijk is van de portoreserve die in uw Ultimail nog aanwezig is. Tijdens het bijladen mag de bovengrens van 99.999,99 euro voor de portoreserve (restbedrag – register R1) niet worden overschreden.

Regelmatig contact met het Teleset Data Center

TNT Post verlangt om veiligheidsredenen, dat de Ultimail regelmatig contact heeft met het Teleset Data Center. Het Teleset Data Center controleert hierbij de registers en andere waarden. Zodra de melding „Waarschuwing! Voer binnenkort TELESSET uit...” verschijnt, is het tijd voor een verbinding met het Teleset Data Center. Hiervoor dient u zoals gewoonlijk porto te laden. Als u geen porto nodig heeft, voert u eenvoudig een laadproces uit met het bedrag „0”.

Indien u niet binnen een redelijke tijdspanne op de melding reageert, blokkeert de Ultimail belangrijke functies totdat tot er een verbinding met het Teleset Data Center tot stand is gekomen (melding „Frankeren niet mogelijk: laden van porto te lang geleden! ...”).

Met uw vragen kunt u terecht bij TNT-NetSet™ service.

9.2 Porto laden

TELESETSELECTIE	
☒ TELESET LADEN	☐
☐	☐
☐ MODEMCONFIGURATIE INSTELLEN	☐
☐ BOEKINGSBERICHT LAATSTE LAADPROCES	☐
Selecteer een functie a.u.b.	

- De Ultimail moet voor de duur van het laadproces aangesloten zijn op de telefoonlijn. Zorg ervoor, dat de parameters voor het modem juist zijn ingesteld (zie hoofdstuk 13.13 op pagina 111).

- Met de toets  het menu TELESET-SELECTIE openen.

- TELESET LADEN selecteren.

Volg nu eenvoudig de aanwijzingen op de display:

TELESET LADEN	
BEDRAG	
Bevestig of wijzig het te laden bedrag!	
€ 800	
☐ AFBREKEN	☒ DOORGAAN
Voer het bedrag in.	

- Het getoonde laadbedrag behouden of met een nieuw bedrag overschrijven.
- Met DOORGAAN de porto-oproep starten.

Na de veiligheidshalve gestelde weer-vraag brengt de Ultimail de verbinding met het Teleset Data Center tot stand. Meldingen op de display verstrekken informatie over de status (verbindingso-pbouw...).

Aan het einde van de laadproces duidt de Ultimail het nieuwe restbedrag aan.

TELESET LADEN	
Extern portotegoed is beëindigt. Nieuwe waarde register R1 (RESTBEDRAG):	
€ 1.150,16	
☐	☒ DOORGAAN
Sluit het proces af door op DOORGAAN te drukken.	

- Met DOORGAAN het Teleset proces afsluiten.



BOEKINGSBERICHT	
DATUM LAATSTE TELESET	17.12.08
TIJD LAATSTE TELESET	10:23:34
GELADEN BEDRAG	€ 800,00
NIEUW RESTBEDRAG (R1)	€ 1.150,16
NIEUW CNTRL.BEDRAG (R3)	€ 1.900,00
	DOORGAAN
Sluit af door op DOORGAAN te drukken. Met LABEL of START kunt u afdrukken.	

Boekingsbericht tonen / afdrukken

In het menu TELESETSELECTIE kunt u een boekingsbericht van het laatste laadproces doen weergeven en op een lege envelop of een etiket afdrukken.

- Met de toets  het menu TELESET-SELECTIE openen.
- BOEKINGSBERICHT LAATSTE LAADPROCES selecteren.

De Ultimail verstrekt informatie over het laatste laadproces.

- Op de toets  drukken.
- Een lege envelop / een kaart aanleggen.

De Ultimail print het boekingsbericht.

Of

- Met de toets  het boekingsbericht op een etiket afdrukken.