


12.8 Portotabel

Als portovoorschriften of tarieven worden gewijzigd, moet u de portotabel voor de portoberekening actualiseren. De ultimail ondersteunt het laden van nieuwe portotabellen van de chipkaart. Het omschakelen op de nieuwe portotabel wordt gestuurd door de systeemklok, d.w.z. hij wordt automatisch geactualiseerd zodra hij geldig is.

De ultimail kan maximum 2 portotabellen opslaan. Wenst u nog een portotabel na te laten, dan overschrijft de ultimail de momenteel niet gebruikte portotabel.

12.8.1 Portotabel van kaart laden



NALADEN PORTOTABELLEN	
☐ HUIDIGE PORTOTABEL: 05.01.00 NLD Tarieven NetSet geldig vanaf 1 - 1 - 2005 Geldig van 01.01.05 00:00:00	☐
☐ ALLE PORTOTABELLEN WISSEN	☒ CHIPKAART LADEN
☐ AFBREKEN	☐
Specificeer of van chipkaart of van RRC (indien beschikbaar) geladen wordt.	

De chipkaart met een nieuwe portotabel bestelt u bij RUYS.

Plaats uw mastercard

- Het SETUP-menu oproepen met de toets .

- PORTOTABELLENDATA BEWERKEN selecteren.

De ultimail toont informatie over de gebruikte portotabel.

- Op de toets drukken naast CHIPKAART LADEN
- Kaart met nieuwe portotabellen gereed houden
- Plaatsen met de chip naar beneden!
- Volg de aanwijzingen op de display. De ultimail leidt u stap voor stap door het laadproces.

Aanwijzingen en controlevragen bieden bescherming tegen abusievelijk laden van verouderde gegevens.

Lees heel aandachtig de mededelingen op de display!




De RRC-functie (Remote Rate Change) is in Nederland momenteel nog niet beschikbaar.

12.8.2 Portotabellen wissen



Opgelet! De ultimail laat het selecteren van een portotabel om deze te wissen niet toe. Gewist worden steeds alle in de ultimail opgeslagen portotabellen. **Zonder geldige portotabel kunt u niet frankeren!**

Bij het wissen van de portotabellen worden ook alle snelkiesfuncties gewist.



- Het SETUP-menu oproepen met de toets .
- PORTOTABELLENDATA BEWERKEN → ALLE PORTOTABELLEN WISSEN selecteren.
- De controlevraag bevestigen met JA.

De ultimail wist alle opgeslagen portotabellen.

Voordat u weer met de ultimail kunt frankeren, moet u een nieuwe portotabel laden.